



Pulsante INGRANAGGIO

Ad ogni singola breve pressione cambia il colore della luce calda\nnaturale \fredda

A luce accesa è possibile variare l'intensità della luce semplicemente mantenendo il pulsante premuto. Alla prima pressione aumenta alla seconda presione diminuisce.



Pulsante ON/OFF

MODALITA' SEMPRE ACCESA

A luce spenta, premere una volta il pulsante per accendere la luce. A questo punto la luce è accesa, e rimane accesa. Il sensore non è attivo.

MODALITA' BUIO + RILEVAZIONE

Premendo di nuovo il pulsante si attiva la modalità BUIO+RILEVAZIONE. A conferma dell'attivazione la lampada lampeggerà tre volte. Ora la reglette si accenderà se vi è sufficiente buio nella stanza e se rileva un movimento.

MODALITA' SENSORE

Premendo una terza volta si attiva la modalità sensore. In questa modalità la lampada si attiva ogni qualvolta rileva una persona. Rimanene accesa per circa 30sec. e finché viene rilevata la persona.

Premendo una quarta volta la lampada si spegne.

NOTE:


Modalità notturna:

La lampada si accenderà se il sensore rileva la di una persona e se nel luogo dove è installata la lampada vi è buio.

Solo sensore:

la lampada si accende quando rileva la presenza di una persona e rimarrà accesa, dopo che la persona sarà uscita dal campo di rilevazione, per altri 25 sec.

Area di rilevazione



120° fino a 3m

Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il sensore e l'area di rilevazione prescelta.

Tempo di funzionamento e ricarica

La durata dipende dal numero di attivazioni. Più si utilizza più si accorcia l'autonomia e prima si dovrà ricaricare. Anche il livello di illuminazione impostato influisce sulla durata della lampada.

Tempo di ricarica 2,8 ~ 3,5 ore

Autonomia 3,9 ore al 100% della luminosità,

>15 Giorni con funzionamento sensore notturno 3 ~ 8 accensioni giornaliere

Tensione di ricarica: 5VDC 1A

Presa di ricarica : USB-C

Batteria: Li-ion 3,7V 1000 mAh

Indicatore di stato :

Luce rossa: in carica

Luce verde: carica completata

ATTENZIONE

- Non utilizzare tensioni maggiori a 5V per ricaricare il prodotto
- Si consiglia l'utilizzo di cavi per la ricarica dei telefoni e di adeguati caricatori di qualità certificati.
- La lampada prima di essere caricata deve essere spenta!


INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

- 1. Al primo utilizzo caricare completamente la batteria della lampada. Se questa operazione non viene eseguita la lampada potrebbe non accendersi a causa di una protezione di cui è dotata.
- 2. Non utilizzare la lampada in ambienti con temperature molto elevate o con tassi di umidità elevati.
- 3. La riparazione della reglette può essere effettuata solo da personale autorizzato la cui preparazione è certificata.


INSTALLAZIONE



1. Pulire ed asciugare l'area di installazione.




2. Applicare gli adesivi magnetici sul retro della reglette



3. Posizionare le parti metalliche sugli adesivi magnetici appena incollati sul retro della reglette. Dal lato senza biadesivo (Non incollare le parti metalliche sugli adesivi magnetici)



4. Togliere le pellicole presenti sui magneti appena posizionati



5. Posizionare ora la lampada nella posizione desiderata. In questo modo i magneti rimarranno attaccati in maniera corretta alla superficie individuata per l'installazione.

La lampada è ora correttamente installata. Questo tipo di installazione vi permetterà di rimuovere la lampada per pulirla o per ricaricarla.

Misure 37x22,5x550mm
IP20 - CRI>80
1W 110lm



Prodotto, Importato e Distribuito da
M.C. Elettrici S.p.A. - Via B. Buozzi, 9 - 20072 - Pieve Emanuele (MI) - P.I. 12635250157
IOLUME è un marchio registrato M.C. Elettrici S.p.A.
Reg. A.E.E. N. IT08020000000920 - Eco Contributo RAEE Assolto ove dovuto