

PANNELLO LED

ALIMENTATORE PER
COLLEGAMENTI PIU' RAPIDI
A CASCATA

NOVITA'

DATI TECNICI

Codice prodotto	IO60004	IO60005	IO60006	IO60005H
UGR	<19	<19	<19	---
Efficienza	Standard	Standard	Standard	ALTA EFFICIENZA
Temp. di colore	3000°K	4000°K	6500°K	4000°K
Consumo totale	40W			26W
Flusso luminoso	4.000 lm			3.500 lm
Dimensioni	595 x 595 x 9 mm			
Alimentazione	930 mA-DC			
Fattore di potenza	>0,95			
Tensione di funzionamento	220-240V			
Frequenza	50±60 Hz			
Indice di resa cromatica	Ra>80			
Alimentatore	Incluso			
Colore cornice	Bianco			
Grado di protezione	IP20			
Temp. di funzionamento	-20°C / +50°C			

SICUREZZA DELLE PERSONE

Leggere le istruzioni


Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette prima che il prodotto sia messo in funzione e conservate per una consultazione futura.
Devono essere seguite tutte le istruzioni per l'operatività e per l'utilizzo del prodotto.
Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale.
Verificare le indicazioni riportate sulla targua di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico.
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.
L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici. Non coprire la lampada con materiale termoisolante.
Non installare vicino a superfici soggette ad alte temperature.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato.
Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate.
Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



OBBLIGHI DI SMALTIMENTO

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.
Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente.
Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.
Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente: i RAEE di "piccolissime dimensioni" (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dimissione contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è punito dalla legge.



AVVERTENZE




INSTALLAZIONE SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO!


- L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita a regola d'arte da personale tecnico competente e qualificato
- Si raccomanda di non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto.
- Montare lontano da oggetti infiammabili (distanza minima 50 cm)
- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.
- Prima di eseguire le connessioni di rete, durante il montaggio, assicurarsi di aver tolto la tensione
- Verificare che il prodotto sia in perfetto stato prima della messa in funzione o dopo ogni operazione di manutenzione.
- Non coprire con carta o vestiti
- Tener lontano da materiale infiammabile
- Non lavare i LED ma pulire semplicemente il pannello con uno straccio umido
- Non utilizzare in ambienti in cui la temperatura è superiore a 45° o inferiore a -20°C
- Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa da vicino, onde evitare potenziali danni all'apparato visivo.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Collegare il pannello come in figura, assicurarsi che l'interruttore generale d'impianto sia su OFF.



La doppia morsetteria posta in ingresso all'alimentatore permette di collegare più pannelli "in cascata" senza dover ricorrere ad ulteriori cablaggi, riducendo così notevolmente i tempi di installazione.



ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

cod. IO61101 KIT FISSAGGIO SOSPENSIONE

(1) Agganciare il cavo alla staffa




(2) Preparare il supporto a soffitto




(3) Regolazione



(4) Predisporre i fori a soffitto e fissare i ganci



cod. IO61102 KIT FISSAGGIO PLAFONE



INDICAZIONI DI MONTAGGIO

cod. IO61002 KIT FISSAGGIO CARTONGESSO

1) Rimuovere le viti dal pannello e fissare tutte le clip a molla rivolte verso l'esterno del pannello



2) Inserire il pannello nel controsoffitto assicurandosi che le clip a molla facciano presa come in figura



cod. IOPANLEDKSAL KIT SOSPENSIONE SCATOLA ALIMENTATORE

